

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

## RF БЕЗЖИЧЕН КИНЕТИЧЕН ЗВЪНЕЦ, IP44

RFCDB18



## ОПИСАНИЕ

RFCDB18 е единичен безжичен кинетичен звънец с марката UltraLux.

Предавателят функционира без нужда от външно захранване или батерии, преобразувайки механичната енергия в електрическа и изпраща управляващ сигнал към приемника. Всеки звънец използва уникален код и не се влияе от други сигнали, което позволява използването на няколко звънца на близко разстояние (жилищни сгради, съседни стаи и други).

Кинетичният звънец притежава следните предимства и характеристики:

- Бутонът управлява по безжичен път (RF сигнал) звънеца и не се нуждае от източник на електрическа енергия (батерия) и свързващи проводници;
- Има възможност за сдвояване и раздвояване на бутони. Това означава, че един звънец може да се управлява от няколко бутона и един бутон може да управлява няколко звънца;
- Бутонът е с висока степен на защита IP44, подходящ за среда със завишени нива на прах и влага;
- Три режима на работа: звук, светлинен и комбиниран;
- Четири нива на усилване на звука;
- 18 полифонични мелодии;
- Голям обхват на действие – 70 метра;
- Бутонът притежава поле за надпис;
- Компактни размери и тегло;
- Два типа на монтаж – чрез двойно лепяща лента или чрез крепежни елементи, включени в комплекта;
- Размер на звънеца: 61/72/108 mm
- Размер на бутона: 38/95/22 mm

## Електрически параметри

- Захранващо напрежение: 220-240 V AC
- Честота: 50-60 Hz
- RF честота: 433.92 MHz

## Основни параметри

- Работен температурен диапазон: -10 °C ÷ +40 °C
- Собствена консумация: 0.8 W
- Вид управление: RF
- Обхват: 70 m
- Гаранция: 2 години