



ОПИСАНИЕ

LED аварийното тяло е с вградена Ni - Cd батерия, която осигурява най-малко два часа осветление след отпадане на захранващото напрежение. В нормален режим тялото може да свети или не (в зависимост от схемата на свързване), а акумулаторната батерия се зарежда. При липса на захранващо напрежение тялото ще светне в аварийен режим, който се обезпечават от вградената Ni - Cd батерия.

При наличие на захранващо напрежение (нормален режим), чрез външен управляващ ключ може да се включва/изключва осветителното тяло. Ако не се използва управляващ ключ, тялото ще свети в нормален и аварийен режим.

Има включени стикери в комплекта.

Електрически параметри

- Мощност: 3 W
- Напрежение AC: 220-240 V
- Честота: 50-60 Hz
- Клас: II

Светлотехнически параметри

- Светлинен поток: 50 lm
- Цветна температура (CCT): 6500
- Индекс на цветоотдаване (CRI): >70
- Светлоразпределение: 120 °
- Светлинен поток в аварийен режим: 140 lm

Основни параметри

- Степен на защита: IP44
- Размери: 346/107/60 mm
- Време на светене: 120 min
- Батерия: Ni-Cd 1500 mAh/ 3.6V
- Гаранция: 2 години
- Време на зареждане: 20 h